

# ROBUS®

QUALITY PRODUCTS BY LED GROUP

## CASEY 120W LED LOW BAY IP20, WHITE, 5500K, C/W 1M OF FLEX AND SWIFT CONNECTOR

RCY12055-01

EN

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. If in any doubt about the installation or use of this product, consult a competent electrician

### Note:

Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site [www.ledgrouprobust.com](http://www.ledgrouprobust.com) or [robustdirect.com](http://robustdirect.com)

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Class I, IP20  
Luminaire is non-dimmable

Suitable for mounting on a normally flammable surface.

### Installation

1. Ensure mains supply is switched off before commencing work
2. Select suitable location for luminaire
3. Safety note! The power supply cord must not be exposed to mechanical damage.
4. Mark appropriate fixing hole positions on ceiling, check location of buried cables, pipes and other building services before drilling

### Surface Mounted

5. Attach the fitting to the ceiling using suitable fixings, ensure it is secure.

### Suspension Mounted:

Attach eye hooks to the back of fitting and suspend fitting using appropriate suspension cables

6. Connect supply to terminal: Brown/ Live to LS and Neutral/ Blue to N and Earth/Green Yellow

Note: This luminaire has no user serviceable parts. If damaged, disconnect from mains and discontinue use.

Accessories: RCYDIFOP: Casey Opal Diffuser

No " suspended steel wire and fixing screws provided ", please purchase the secure suspended steel wire and appropriate fixing screws.

### Information for the Product user:

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheellie bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain
4. The "crossed out wheellie bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations

The Installation must be carried out by a qualified electrician

# ROBUS®

QUALITY PRODUCTS BY LED GROUP

## CASEY 120W LED LOW BAY IP20, WIT, 5500K, MET 1M SNOER EN SWIFT CONNECTOR

RCY12055-01

NL

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. Als u twijfelt over de installatie of het gebruik van dit product, raadpleeg dan een erkende electricien  
Opmerkingen:

Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website [www.ledgrouprobust.com](http://www.ledgrouprobust.com) of [robustdirect.com](http://robustdirect.com)

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP20  
Niet-dimbare armatuur

Geschikt voor montage op normal ontvlambare oppervlakte

### Installatie

1. Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begint.
2. Kies een geschikte installatieplaats.
3. Veiligheidsopmerking! Het stroomsnoer mag niet worden blootgesteld aan mechanische beschadiging.
4. Markeer de geschikte plaats van de bevestigingsgaten op het plafond en zorg dat u geen verborgen kabels, leidingen en andere voorzieningen van het gebouw kunt beschadigen voordat u begint met boren.

### Opbouwmontage

5. Bevestig het armatuur aan het plafond aan de hand van geschikte bevestigingen, zorg dat alles goed vast zit.

### Ophangmontage:

- Bevestigd de oogbouten aan de achterkant van het armatuur en hang het armatuur op aan de hand van geschikte ophangkabels.
6. Sluit de stroomkabels aan op de aansluitklemmen: Permanente stroom bruin op PL, Neutraal Blauw op N en groen/geel op aarding.

Opmerking: Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. In het geval van schade, koppel de lamp af van het lichtnet en stop met gebruiken.

Accessoires: RCYDIFOP: CASEY Opaalglasdiffusor

Gebruik het juiste staaldraad zoals staat voorgescreven.

### Informatie voor de gebruiker van het product:

1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze gescheiden gehouden wordt van het normale huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

De installatie dient te worden uitgevoerd door een electricien

# ROBUS®

QUALITY PRODUCTS BY LED GROUP

## CASEY 120W LED LOW BAY IP20, WEISS, 5500K, MIT 1M FLEXIBLEM KABEL UND SCHNELLVERBINDER

RCY12055-01

DE

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Installation oder des Gebrauchs konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

### Hinweis:

Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite [www.ledgrouprobust.com](http://www.ledgrouprobust.com) oder [robustdirect.com](http://robustdirect.com) für aktuelle technische Informationen.

-20°C < UT < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP20  
Leuchte ist nicht dimmbar

Kann auf normal entflammbaren Oberflächen montiert werden.

### Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Suchen Sie einen geeigneten Platz für die Leuchte aus.
3. Sicherheitshinweis! Das Stromkabel darf keinen mechanischen Zerstörungen ausgesetzt sein.
4. Markieren Sie passende Löcher für die Montage an der Decke und überprüfen Sie vor dem Bohren die Lage von unter Putz liegenden Kabeln, Rohren und anderer Versorgungstechnik.

### Oberflächenmontage

5. Befestigen Sie die Lampe mithilfe geeigneter Befestigungen an der Decke und achten Sie darauf, dass sie sicher hält.

### Aufhängung

- Bringen Sie die Ösenhaken an der Rückseite der Leuchte an und hängen Sie sie mithilfe passender Kabel auf.
  6. Schließen Sie die Stromversorgung an die Anschlussleiste an: dauerhaft spannungsführend Braun an PL, neutral Blau an N und Grün/Gelb an Erde.
- Hinweis: Diese Leuchte hat keine Teile, die vom Anwender gewartet werden müssen. Sollte ein Teil beschädigt sein, trennen Sie die Leuchte von der Stromversorgung und stellen Sie den Gebrauch ein.

Zubehör: RCYDIFOP: CASEY Opaler Diffusor

Wird ohne Aufhängemontageset geliefert, dieses kann als Zubehör gekauft werden.

### Informationen für den Benutzer:

1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss

Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden

# ROBUS®

QUALITY PRODUCTS BY LED GROUP

**CASEY FAIBLE HAUTEUR 120W LED IP20, BLANC, 5500K, AVEC 1M DE CABLE SOUPLE ET CONNECTEUR SWIFT**

**RCY12055-01**

FR

**VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.**

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. Si vous avez des doutes sur l'installation ou sur l'utilisation de ce produit, veuillez consulter un électricien compétent.

Remarque :

Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet [www.ledgrouprobust.com](http://www.ledgrouprobust.com) ou [robustdirect.com](http://robustdirect.com).

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe I, IP20

Ce luminaire est non-dimmable

Convient à une installation sur une surface normalement inflammable

### Installation

1. Assurez-vous que l'alimentation soit coupée avant de commencer.
2. Choisissez un emplacement approprié pour le luminaire.
3. Remarque de sécurité : Le câble d'alimentation ne doit pas être exposé à des dommages mécaniques potentiels. Attachez les vis à anneaux à l'arrière du luminaire et suspendez le luminaire à l'aide des câbles de suspension appropriés.
4. Indiquez la position des futurs trous de fixation sur le plafond. Avant de percer, assurez-vous que cela ne risque pas d'endommager des câbles électriques, des tuyaux etc..

### Montage de la surface :

5. Attachez le luminaire au plafond en utilisant des fixations appropriées. Assurez-vous que cela tienne bien.

### Montage de la suspension :

- Attachez les vis à anneaux à l'arrière du luminaire et suspendez le luminaire à l'aide des câbles de suspension appropriés.
6. Connectez les câbles d'alimentation à la borne : marron à "LS", bleu à "N" et vert/jaune à "Terre".
- Remarque : Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si une des pièces est endommagée, débranchez le luminaire et cessez de l'utiliser.
- Accessoires : RCYDIFOP : Diffuseur Opale CASEY
- Pas de câble de suspension en acier fourni, veuillez acheter le câble de suspension en acier approprié.

### Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Electroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

**L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié**

**IT: AVVERTENZA** – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente.

Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

**EST: HOIATUS!** Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

**SLK: UPOZORNENIE** - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

LED Group

Western Retail Park Tel: +353 1 7099000

Nangor Road Fax: +353 1 7099060

Dublin 12 Email: [info@ledgrouprobust.com](mailto:info@ledgrouprobust.com)

Ireland

Website: [www.ledgrouprobust.com](http://www.ledgrouprobust.com)

